

RealCare® *II-plus*

# Guía de Ayuda del Software del Centro de Control



# índice de Materias

<b>índice de Materias</b> .....	<b>2</b>
<b>Información General</b> .....	<b>3</b>
Guía para Usuarios del Software del Centro de Control .....	3
Términos Útiles.....	4
<b>Alistándose para el Inicio</b> .....	<b>6</b>
Antes de Comenzar .....	6
Añadir Bebés a la Lista de Bebés.....	7
<b>Pantalla del Programa de Centro de Control</b> .....	<b>9</b>
Introducción .....	9
Pantalla Principal.....	10
Columna de la Lista del Bebé.....	10
Barra del Menú de los Bebés .....	11
Barra de Herramientas del Programa.....	11
Pantalla Ver Información del Bebé .....	12
<b>Demostración del Bebé</b> .....	<b>13</b>
<b>Iniciar una Simulación</b> .....	<b>15</b>
Pantalla Programar Bebés.....	15
Guardar la Información del Programa .....	16
Asignar ID del Bebé.....	17
Asignar Nombre a la Clase.....	18
Asignar Nombres de Estudiante y Bebé.....	19
Asignar Números ID1 y ID2 .....	20
Asignar Etnia .....	21
Asignar Sexo .....	22
Hora de Inicio y Fin de la Simulación .....	23
Seleccionar Números de Horarios Específicos .....	24
Seleccionar Lapsos de Silencio.....	26
<b>Durante la Simulación</b> .....	<b>28</b>
Guardería.....	28
Certificado de Nacimiento del Bebé .....	29
Generar Informes de Estudiantes.....	30
<b>Después de la Simulación</b> .....	<b>31</b>
Lista de Informes .....	31
Seleccionar el Idioma del Informe .....	34
Usando los Informes de los Estudiantes .....	35
Exportar un Informe del Estudiante .....	41
<b>Mantenimiento</b> .....	<b>42</b>
Pantalla de Mantenimiento .....	42
Localizar a un Bebé .....	42
Diagnóstico .....	42
Obtener Actualizaciones para el Centro de Control y para el Bebé .....	44
Calibrar Batería.....	46
Asignar Canal de Com.....	47
Eliminar un Bebé de la Lista de Bebés.....	48
Desinstalar el Programa del Centro de Control .....	48
<b>Acuerdo de Finalización de Licencia de Usuario</b> .....	<b>49</b>

# Información General

Esta sección contiene información acerca del programa del software del Centro de Control, cómo comenzar a usar el programa con los Bebés RealCare® II-*plus*, cómo conseguir asistencia al usar el programa y una lista de términos que son usados en el programa.

## Guía para Usuarios del Software del Centro de Control

El programa del Centro de Control para el RealCare® II-*plus* está diseñado para un control inalámbrico de uno o más simuladores infantiles RealCare® II-*plus* (a los cuales llamaremos Bebés, en esta guía). Maneja la programación de la simulación de paternidad-maternidad, muestra el status del Bebé, y permite que se descargue y almacene el informe del estudiante.

El programa del Centro de Control se comunica únicamente con Bebés RealCare® II-*plus*. Contacte a su consultor de productos Realityworks para obtener información sobre cómo actualizar su simulador Bebé RealCare® II para convertirlo en la versión RealCare® II-*plus*.

### Funciones del Programa

El programa del Centro de Control RealCare® II-*plus* contiene todas las herramientas necesarias para programar Bebés para las simulaciones de paternidad o maternidad, descargar informes de los estudiantes y realizar mantenimiento en los Bebés. El programa asigna el nombre del grupo de clase, el nombre del Bebé, el nombre del estudiante, la etnia y el sexo del bebé, la hora de inicio y fin de la simulación, el nivel de cuidado de la simulación (Fácil, Mediano o Difícil), preestablece lapsos de silencio cuando el Bebé no llora solicitando cuidado, y descarga y almacena los informes de la simulación de paternidad/maternidad en una base de datos de informes.

Vaya a [Términos Útiles](#).

### Alistándose para el Inicio

Vaya a [Alistándose para el Inicio](#).

### Consiguiendo Asistencia

La información de ayuda puede ser vista en los menús de Ayuda de éste programa.

Se dispone de asistencia adicional en la página de Soporte del Producto (Product Support) en [www.realityworks.com](http://www.realityworks.com), llamando al 1-800-830-1416 (en territorio de Estados Unidos), o llamando al +1-715-830-2040 fuera de los Estados Unidos. Comuníquese con el Soporte del Producto para conocer todos los tipos de soporte técnico tal como asistencia operativa, análisis de los datos de simulación o para concertar una reparación.

Contacte a su distribuidor local para asistencia en su país. Encuentre información en la página de Internet de [www.realityworks.com](http://www.realityworks.com) y haga clic en International Visitors. Luego puede hacer clic en su país, si hay un distribuidor en él.

# Términos Útiles

<b>Acerca de</b> . . . . .	Muestra el número del modelo y la fecha de fabricación de su programa de Software del Centro de Control.
<b>Activar Bebé</b> . . . . .	Hace que el módulo electrónico del Bebé inicie una comunicación inalámbrica con el adaptador de comunicación inalámbrica.
<b>Activo</b> . . . . .	Un Bebé que está programado o participando ya en una simulación de paternidad/maternidad.
<b>Adaptador de Comunicación Inalámbrica</b> . . . . .	El transmisor que se comunica con el módulo electrónico del Bebé. Puede ser o XStick o módulo de comunicación.
<b>Añadir</b> . . . . .	Pantalla que permite añadir Bebés a la lista Todos los Bebés y establecer una comunicación inalámbrica.
<b>Añadir un Bebé</b> . . . . .	Establecer una comunicación inalámbrica entre el adaptador de comunicación inalámbrica y el módulo electrónico del Bebé.
<b>Base de Datos</b> . . . . .	Una lista de los Bebés que han sido vinculados al programa del Centro de Control.
<b>Brazaletes de Cuidador</b> . . . . .	El brazaletes que contiene una identificación única llevada por el estudiante que está cuidando el Bebé.
<b>Buen Cuidado</b> . . . . .	Porcentaje y total en el informe de los datos de la simulación, que muestran que el estudiante proveyó el cuidado de forma exitosa al Bebé (en dos minutos).
<b>Cable USB</b> . . . . .	El cable utilizado para conectar el módulo de comunicación a la computadora huésped.
<b>Cargador Individual</b> . . . . .	Cargador DC adecuado para un simulador individual.
<b>Clase</b> . . . . .	El nombre de la carpeta para el informe final de la simulación.
<b>Computadora Huésped</b> . . . . .	La computadora que tiene instalado el Software del Centro de Control y que tiene conectado el adaptador de comunicación inalámbrica.
<b>Cuidado Fallido</b> . . . . .	Porcentaje y total en el informe de simulación, que muestra que el estudiante no proporcionó el cuidado requerido por el Bebé, en dos minutos.
<b>DEL</b> . . . . .	Diodo Emisor de Luz -- una luz indicadora que se ilumina cuando una función es activada como por ej. encendido, transmisión del Bebé, etc.
<b>Demostración</b> . . . . .	Demostrar individualmente cada acción del Bebé, ej. alimentación, eructación, mecida, etc.
<b>Día de Horario</b> . . . . .	Escoja desde el horario 1 al 15. Estos horarios fueron tomados de bebés reales.
<b>Diagnóstico</b> . . . . .	Un comando del Centro de Control que le permite el usuario verificar que el Bebé funciona bien.
<b>Disponible</b> . . . . .	Un Bebé de la lista de Bebés que no está participando en una simulación o no está programado para iniciar una.
<b>Estación de Carga</b> . . . . .	Cargador DC, adecuado para recargar 5 simuladores infantiles simultáneamente.
<b>Etnia</b> . . . . .	Influencia cultural que es asignada al Bebé (Afro americano, Indo americano, Caucásico, Hispano, Japonés, Afro americano de piel clara)
<b>Fin de Simulación</b> . . . . .	Detiene la simulación de paternidad/maternidad y descarga el informe final.
<b>Fin</b> . . . . .	El día y la hora establecidos para el fin de una simulación de paternidad/maternidad.
<b>Guardería</b> . . . . .	Opción que puede ser activada a solicitud, cuando el estudiante no puede cuidar el Bebé. El Bebé no requiere de ninguna clase de cuidados cuando esta opción es activada.
<b>Horario de la simulación</b> . . . . .	La mezcla de niveles de cuidado asignados a una simulación de paternidad, que pueden tener un nivel de dificultad Fácil, Mediano o Difícil.
<b>ID de Bebé</b> . . . . .	Un número de identificación que está asignado al simulador infantil.
<b>ID de padre/madre</b> . . . . .	Número de identificación dado a cada estudiante durante la simulación de paternidad o maternidad.El cuidador principal es el ID1 y el secundario es ID2.
<b>Imprimir Informe</b> . . . . .	Imprimir los datos de la simulación con una impresora.

<b>Informe Pendiente</b> . . . . .	Status en que el Bebé terminó la simulación pero el informe no se ha descargado aún.
<b>Inicio</b> . . . . .	El día y la hora establecidos para el inicio de una simulación de paternidad/maternidad.
<b>Lapsos de Silencio</b> . . . . .	Período de silencio establecido previamente, en lo que el Bebé, durante la simulación, no requerirá cuidado del padre.
<b>Lista de Bebés</b> . . . . .	Los Bebés que están en la base de datos de Bebés mostrada en la lista Todos los Bebés de la pantalla principal.
<b>Listo</b> . . . . .	Un Bebé que no está programado ni participando en una simulación de paternidad/maternidad.
<b>Llamar</b> . . . . .	Un comando en el Centro de Control que está destinado a localizar a un Bebé específico, incitándolo a arrullar.
<b>Mal Manejo</b> . . . . .	El número en el informe de la simulación que muestra cuántas veces el estudiante no sostuvo de manera correcta la cabeza del Bebé, lo golpeó o trató con brusquedad, lo colocó en una posición equivocada, o sacudió al Bebé, lo cual causa el Síndrome del Bebé Sacudido (vea el currículo para más información).
<b>Módulo de Comunicación</b> . . . . .	El adaptador de comunicación inalámbrica que se comunica con el módulo electrónico del Bebé.
<b>Módulo Electrónico</b> . . . . .	Montaje de tarjeta de circuito con baterías recargables que se comunica con el adaptador de comunicación inalámbrica y graba los datos de la simulación.
<b>Nivel de Cuidado</b> . . . . .	Frecuencia y duración del cuidado que el Bebé requiere durante la simulación de paternidad/maternidad (pueden ser asignado: Fácil, Mediano, Difícil, Costumbre, o al Azar)
<b>Nombre del Bebé</b> . . . . .	El nombre asignado a un simulador infantil para la simulación de paternidad/maternidad. Se puede cambiar el nombre antes de cada simulación.
<b>Nombre del estudiante</b> . . . . .	El nombre del estudiante asignado a una simulación de paternidad/maternidad.
<b>Obtener Datos</b> . . . . .	Un mando del Centro de Control que permite al usuario recuperar y ver un informe de simulación mientras que la simulación de padres está en curso.
<b>Orden de Horarios</b> . . . . .	La mezcla de horarios que se hace para establecer los niveles de dificultad en el cuidado, puede ser: Fácil, Mediano o Difícil.
<b>Padre/Madre</b> . . . . .	El estudiante asignado a una simulación de paternidad/maternidad.
<b>Pantalla Principal</b> . . . . .	La pantalla mostrada al iniciarse el programa del Centro de Control.
<b>Pendiente</b> . . . . .	Un bebé que está cambiando de un status a otro.
<b>Portapapeles</b> . . . . .	Durante el Proceso de Exportación, el software copia un archivo gráfico de un informe activo a un portapapeles virtual para pegar a un correo electrónico o documento de un procesador de textos.
<b>Programar Bebé</b> . . . . .	Asignar las características de un Bebé y el horario de la simulación y el nivel de cuidado.
<b>Sexo</b> . . . . .	El sexo, masculino o femenino, que se asigna al simulador infantil.
<b>Ver Informe</b> . . . . .	Le permite ver los datos de la simulación en la pantalla.
<b>XStick</b> . . . . .	Adaptador de comunicación inalámbrica que se comunica con el módulo electrónico del Bebé.

# Alistándose para el Inicio

## Antes de Comenzar

### Cargue las Baterías del Bebé

Antes de comenzar por primera vez, cargue el Bebé por lo menos una hora. Refiérase al Manual Operativo RealCare® II-*plus* para información adicional.

1. Conecte la Estación de Carga o el Cargador Individual a una fuente de 120 voltios.
2. Conecte la Estación de Carga o el Cargador Individual a la conexión de energía del Bebé ubicada en la cubierta de la batería.
3. Bebé está listo para conectar al Centro de Control.
4. Permite Bebé cargar completamente, hasta 6 horas.

**¡Pista! ¡Centro de Control conecta y comunica más rápido con los Bebés cuando están enchufados al Cargador!**

### Instale el Software

Antes de conectar el adaptador de comunicación inalámbrica a la computadora huésped, asegúrese de que el Software del Centro de Control esté instalado. Consulte el archivo de "readme.rtf" en el CD del Software del Centro de Control RealCare® para información adicional.


1. Coloque el disco del software en la unidad de CD de su computadora.
2. Abra el archivo de "readme.rtf" para ver las instrucciones de instalación.
3. Active "Setup.exe" para comenzar en la instalación.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para instalar el software.

### Aplicación Plurilingüe

El Software del Centro de Control puede ser usado en varios idiomas. El software es instalado y automáticamente se muestra en el idioma que está seleccionado en su computadora en la **Configuración regional y de idioma**.

También pueden imprimirse los datos de la simulación en idiomas múltiples sin importar el idioma que usted usa en el software.

Vaya a [Selección del Idioma del Informe](#).



### Conecte el adaptador de comunicación inalámbrica

Conecte el adaptador de comunicación inalámbrica a un puerto USB abierto antes de iniciar el Software del Centro de Control.


### Crear una Base de Datos

Para comunicarse con el Centro de Control y administrar simulaciones, cada Bebé tiene que ser añadido a la lista de Bebés del Centro de Control. La primera vez que se inicia el programa, la base de datos estará vacía. Una base de datos debe crearse al ir añadiendo Bebés a la lista del Bebé.

# Añadir Bebés a la Lista de Bebés

Cuando se inicia el programa del Centro de Control, éste muestra la [Pantalla Principal](#). La lista del Bebé muestra todos los Bebés en la base de datos de Bebés (le llamaremos lista de Bebés).


Cuando el programa del Centro de Control es usado por primera vez, la base de datos está vacía y los Bebés deben ser añadidos. Otros Bebés pueden ser añadidos en cualquier otro momento.



## Abrir la Pantalla Añadir Bebé

1. En la pantalla principal, Haga clic izquierdo sobre **[Añadir]**.
2. Se mostrará la pantalla Añadir Bebé. Si no hubieran Bebés activos en el rango de alcance, la lista permanecerá en blanco.


1. Haga clic izquierdo en **[Añadir]**.



## Activar un Bebé

1. Localice el pequeño botón oculto en la parte superior de la espalda del Bebé.
2. Use un objeto con punta como un clip sujeta papel abierto, para introducir y **SOSTENER** el botón hasta escuchar **dos campanitas**, luego suéltelo.

**¡No use un bolígrafo o lápiz! ¡Podría causar daño permanente al interior del Bebé!**



3. El DEL amarillo se ilumina y permanece encendido durante tres minutos. Si la luz amarilla se apaga, repita el paso 2.

## Añadir Bebés a la Lista de Bebé

1. Activa Bebé y abre la pantalla Añadir Bebé.
2. El ID del Bebé aparece en la tabla de la pantalla Añadir Bebé, columna izquierda.
3. Se muestra la etnia y el sexo establecidos previamente. Se mostrará el nivel de la batería. Rojo indica una carga muy baja. El Bebé debe ser cargado inmediatamente. Verde indica un nivel de carga adecuado.
4. Una marca de cotejo verde en la columna **Com** (Comunicación), indica que existe comunicación con el adaptador de comunicación inalámbrica. Un círculo rojo con una "x", indica que se ha perdido la comunicación.
5. La columna **Status** muestra **Pendiente**. El DEL amarillo del Bebé permanecerá iluminado.
6. Después de algunos segundos, el status del Bebé en la pantalla de Añadir Bebé, cambiará de **Nuevo a Añadido** y la marca de cotejo se tornará verde. Ahora el Bebé pertenecerá a este programa de Centro de Control.

El status cambia a **Añadido**.

X	ID de Bebé	Etnia	Sexo	Batería	Com	Status
✓	BABY35F2	Hispano	Mujer	●●●●●	✓	Añadido


7. Si un Bebé no esté añadido a la lista por una razón, el icono Com cambiara a un círculo rojo con una "x" y el Status cambiara a **NO Añadido**. Cuando esto ocurre, tiene que activar el Bebé otra vez.
8. Haga clic izquierdo sobre Atrás para regresar a la Pantalla Principal.

# Pantalla del Programa de Centro de Control

## Introducción

El Centro de Control del RealCare® II-plus tiene todas las herramientas necesarias para programar a los Bebés, descargar informes de los estudiantes y dar mantenimiento a los Bebés. El programa es usado para:

- Asignar un nombre y un número de identificación al Bebé.
- Asignar al estudiante un nombre y número de identificación.
- Asignar etnia y sexo al Bebé.
- Asignar horas de inicio y fin a la simulación de paternidad/maternidad.
- Asignar nivel de cuidado: Fácil, Mediano, Difícil o al Azar.
- Asignar lapsos de silencio previos, en los que los Bebés no solicitarán cuidados.
- Descargar los informes de las simulaciones en una base de datos de informes.
- Finalizar una simulación de paternidad/maternidad antes de la hora asignada en la programación.



Poner al Bebé en guardería (un período en que el Bebé no necesitará cuidado). Al comenzar el programa del Centro de Control se abrirá la Pantalla Principal, que muestra la base de datos de Todos los Bebés, los menús, y la barra de herramientas del programa.

### Menú de los Bebés

**Añadir** ..... Muestra la pantalla Añadir Bebés para permitir añadir nuevos Bebés a la base de datos. Vaya a [Añadir Bebés a la Lista de Bebés](#).

**Todos de los Bebés** .... Muestra la lista de la base de datos completa con el ID del Bebé, el nombre del estudiante, la fecha de inicio de la simulación, la fecha de finalización de la simulación, el estado de la batería y el estado de la comunicación.

**Disponible** ..... Muestra una lista de los Bebés que están disponibles para una nueva simulación.

**Activo**..... Muestra una lista de los Bebés que están participando o programados para participar en una simulación.

**Informe Pendiente** ..... Muestra una lista de los Bebés que han completado una simulación y tienen un informe final listo para descargar.


### Menú de los Informes

**Informes** ..... Muestra la lista completa de todos los informes existentes. Vaya a [Lista de Informes](#).

**Añadir** ..... Permite crear una nueva carpeta en la base de datos de los informes. Vaya a [Añadir Carpeta de Informe](#).

**Editar** ..... Muestra la pantalla carpeta de informes, que permite poner un nuevo nombre, vaciar, o eliminar las carpetas de los informes. Vaya a [Editar Carpeta de Informe](#).

**Papelera**..... Una carpeta que contiene los informes eliminados. Vaya a [Eliminar una Carpeta](#).



# Pantalla Principal

La pantalla principal con la lista de Todos los Bebés es la pantalla estándar que se muestra cuando el programa del Centro de Control se inicia. La primera vez que se use el programa, la lista de Bebés estará vacía y no mostrará Bebés. Vaya a [Añadir Bebés a la Lista de Bebés](#).

**Barra del Menú de los Bebés**

**Menú de los Bebés**

**Todos los Bebés**

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Fin	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY776A				●●●●●	✓*	Disponible
<input type="checkbox"/>	BABY3060				●●●●●	✓*	Disponible
<input checked="" type="checkbox"/>	BABYBD3D				●●●●●	✓*	Disponible

**Menú de los Informes**

La lista de Todos los Bebés muestra todos los Bebés que están en la base de datos.

## Columna de la Lista del Bebé

- Cuadro de Selección** .. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección para escoger el Bebé. Se podrá ver una marca en el cuadro. Haga otro clic izquierdo para quitar la selección del Bebé. Seleccione o borre la selección de todos los Bebés en la lista haciendo clic izquierdo en la **X** de la parte superior de la columna del cuadro de selección.
- ID de Bebé** ..... Columna que muestra el único número de identificación del Bebé. Este número está establecido de forma previa, pero puede ser cambiado en la pantalla del Programar los Bebés. Vaya a [Asignar ID del Bebé](#).
- Nombre de Estudiante** Columna que muestra el nombre del estudiante asignado al Bebé en la pantalla del Programar Bebés. Éste sólo aparece para Bebés **Activo** o los de **Pendiente**. Vaya a [Asignar Nombres de Estudiante y Bebé](#).
- Inicio** ..... Columna que muestra el día y la hora de inicio de una simulación de paternidad/maternidad. Éste sólo aparece para Bebés **Activo** o los de **Pendiente**. Vaya a [Inicio de la Simulación](#).
- Fin** ..... Columna que muestra el día y hora del fin de una simulación de paternidad/maternidad. Éste sólo aparece para Bebés **Activo** o los de **Pendiente**. Vaya a [Inicio de la Simulación](#).
- Batería** ..... Columna que muestra el estado de la carga de las baterías del Bebé. Las bolitas rojas indican una carga muy baja. Los Bebés con este estado de la batería deben ser cargados inmediatamente. Las bolitas verdes indican una carga adecuada de batería.
- Comm** ..... (Comunicación) Una columna que visualiza la condición de comunicación del simulador. Un cotejo verde indica que el simulador tiene comunicación con el adaptador de comunicación inalámbrica. Un círculo rojo con una "x", indica que no hay comunicación.
- Status**..... Columna que muestra el status del simulador de cada Bebé - **Disponible** (que puede ser asignado a una simulación de paternidad/maternidad), **Activo** (ya asignado a una simulación paternidad/maternidad), e **Pendiente** (se completó la simulación pero no se ha descargado el informe del estudiante).

<input checked="" type="checkbox"/>	Seleccionar
<input type="checkbox"/>	Deseleccionar

# Barra del Menú de los Bebés

## Todos los Bebés



- Demo**..... Muestra la pantalla de demostración para permitir demostrar o practicar cada una de las opciones que permite el Bebé, ya sea individualmente o como un grupo preseleccionado. Seleccione uno o más Bebés y haga clic izquierdo sobre **Demo**, para mostrar la pantalla de demostración del Bebé. Vaya a [Demostración del Bebé](#).
- Programar Bebé**..... Muestra la pantalla del programa para asignar el nombre de la clase, el nombre del Bebé, el nombre del estudiante, el número del ID del brazalete del cuidador, la etnia y el sexo, las horas de inicio y fin de la simulación, el nivel de cuidado y los lapsos de silencio. Seleccione uno o más Bebés y haga clic izquierdo sobre **Programar Bebé** para mostrar la pantalla Programar Bebé. Vaya a [Inicio de la Simulación](#).
- Certif. de Nac.**..... Certificado de Nacimiento - Muestra una pantalla para imprimir uno o más certificados de nacimiento de Bebés. Seleccione uno o más Bebés y haga clic izquierdo sobre **Certif. de Nac.** para mostrar la pantalla Resumen - Certificado de Nacimiento. Vaya a [Certificado de Nacimiento del Bebé](#).
- Obtener Datos** ..... Recupera un informe de simulación mientras que la simulación de padres está en curso.
- Finalizar** ..... Termina la simulación paternidad/maternidad antes de que se cumpla el tiempo de finalización programado y recupera un informe de simulación. Seleccione uno o más Bebés y haga clic izquierdo sobre **Finalizar** para terminar la simulación de paternidad/maternidad. Vaya a [Hora de Finalización de la Simulación](#).
- Mantenimiento** ..... Muestra la pantalla Mantenimiento que permite localizar un Bebé y llevar a cabo funciones de diagnóstico. Seleccione un Bebé haciendo clic izquierdo en el cuadro de selección del Bebé y haga clic izquierdo en **Mantenimiento**, para mostrar la pantalla Mantenimiento. Vaya a [Mantenimiento](#).
- Guardería**..... Muestra la pantalla Guardería para comenzar o finalizar la guardería. Seleccione uno o más Bebés y haga clic izquierdo sobre **Guardería**, para mostrar la pantalla Guardería. Vaya a [Guardería](#).

## Barra de Herramientas del Programa

La barra de herramientas permite el acceso a opciones que admiten las operaciones y el soporte técnico del programa del Centro de Control.

### Archivo

**Herramienta del módulo** Una herramienta para ser usada por Soporte del Producto. Sólo debe ser usada con la supervisión del Soporte del Producto.


**Exporta** ..... Copia un informe seleccionado al portapapeles de la computadora que puede pegar en una herramienta para retocar imágenes, un documento procesador de textos o un correo electrónico para distribución.

**Salir**..... Haga clic izquierdo para cerrar el programa del Centro de Control. La base de datos se guarda en la computadora huésped.

### Editar

**Preferencias** ..... Permite el uso de un canal de comunicación de Bebé alterno si es necesario. Vaya a [Asignar un Canal de Com.](#)

**Eliminar Bebés**..... Permite quitar de la base de datos los Bebés seleccionados. Vaya a [Eliminar un Bebé de la Lista de Bebés](#).



## Ayuda

**Ayuda.** . . . . . Haga clic izquierdo para mostrar la Guía de Ayuda del RealCare® II-plus.

**Soporte del producto** . . . . . Haga clic izquierdo para ver la información para contactar al Soporte de Producto.

**Revisar actualizaciones** . . . . . Haga clic izquierdo para descargar las últimas actualizaciones del producto de software.

**Acerca de** . . . . . Haga un clic izquierdo para mostrar el número del modelo del producto.



## Pantalla Ver Información del Bebé

La pantalla Ver Información del Bebé le permite al usuario mostrar la información actual del Bebé

### Abra la Pantalla Ver Información del Bebé

1. Haga clic izquierdo sobre el ID del Bebé en cualquier pantalla principal donde se muestre la lista de Bebés. Aparecerá la pantalla de Ver Información del Bebé.
2. Haga clic izquierdo sobre **Atrás** para regresar a la pantalla original.

<input type="checkbox"/>	BABY 21	
<input type="checkbox"/>	<b>BABY 10</b>	Alaiñe
<input type="checkbox"/>	BABY 08	Emily

1. Haga clic izquierdo sobre el ID del Bebé.

### Ver Información del Bebé

**Clase**  
Sin Clase

<b>Estudiante</b>	<b>ID1</b>	<b>ID2</b>	
PRN3	100E6	100E6	

<b>Bebé</b>	<b>ID de Bel</b>	<b>Sexo</b>	<b>Etnia</b>
Girl3	HISFEM	Mujer	Hispano

<b>Inicio</b>		<b>Fin</b>	
22/04/2006	10 AM	23/04/2006	8 PM

**Orden de Horarios**

7      1      8      3      5

2. Haga clic izquierdo sobre **Atrás** para regresar.

# Demostración del Bebé

La pantalla Demostración permite practicar o demostrar todo lo que el Bebé puede hacer. La demostración del Bebé se puede realizar cuando el Bebé se encuentra en el status **Disponible**.

La pantalla de demostración del Bebé no está disponible cuando el Bebé está **Activo** o **Listo** (ya sea que esté programado para una simulación o la esté ejecutando en ese momento).

## Abrir Pantalla Demostración

1. En la pantalla de Bebés Disponibles o de Todos los Bebés, haga clic en el cuadro de selección del Bebé que desea demostrar.
2. Haga clic izquierdo sobre **Demo**. Aparecerá la pantalla de Demostración.



## Demostraciones Preprogramadas

Escoja cualquier de las opciones de demostraciones preprogramadas si no quiere seleccionar duraciones de eventos específicos ni un orden de demostración. Haciendo clic izquierdo sobre **Preprograma 1**, **Preprograma 2**, **Alimentación**, **Eructo**, **Pañal** o **Mecida** se cargan las combinaciones preprogramadas para una demostración. Inicie la demostración preprogramada haciendo clic izquierdo sobre **Iniciar Demo**.



**Preprograma 1** ..... Selecciona una combinación preprogramada de actividades que incluyen Arrulla, Alimentación, Eructo, Pañal, Tos y Mecida. Cada evento se demostrará una vez. Los eventos suceden en orden y duran 60 segundos con una pausa de silencio de 30 segundos entre cada evento.

**Preprograma 2** ..... Selecciona una combinación preprogramada de actividades que incluyen Alimentación, Eructo, Pañal y Mecida. Los eventos se demostrarán al azar y en orden continuo. Cada evento dura 120 segundos con una pausa de silencio de 30 segundos entre cada evento.

**Alimentación** ..... Selecciona la demostración preprogramada para la Alimentación que dura 30 segundos.


**Eructo** ..... Selecciona la demostración preprogramada para Eructo que dura 30 segundos.

**Pañal** ..... Selecciona la demostración preprogramada para cambio de Pañal que dura 30 segundos.

**Mecida** ..... Selecciona la demostración preprogramada para Mecida que dura 30 segundos.

## Iniciar Demostración

1. En la pantalla Demostración, haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé que se va a demostrar.
2. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección para una o más de las siguientes opciones: Sonido **Satisfacción**, **Alimentación**, **Eructo**, **Pañal**, **Tos** o **Mecida**; o una de las demostraciones preprogramadas (**Preprograma 1**, **Preprograma 2**, **Alimentación**, **Eructo**, **Pañal** o **Mecida**).
3. Cambie el tiempo de la **Duración del Evento** y de **Silencio entre eventos** en segundos, haciendo clic izquierdo las flechas hacia arriba o hacia abajo.
4. Haga clic izquierdo sobre **Este Orden** o **Secuencia Alazar**.
5. Haga clic izquierdo sobre **Ejecutar Una Vez** o **Continua**.
6. Haga clic izquierdo sobre **Iniciar Demo** para iniciar la demostración.



## Detener Demostración

Haga clic izquierdo sobre **Detener Demo** para terminar la demostración.

# Iniciar una Simulación

La pantalla Programar Bebé permite asignar el nombre de la clase, el nombre del Bebé, el nombre del estudiante, los números de identificación del ID1 y ID2, la etnia y el sexo del Bebé, las horas de inicio y fin de la simulación de paternidad/maternidad, el nivel de cuidado de la simulación (Fácil, Medio, Difícil, Costumbre, o al Azar) y los lapsos de silencio, cuando los Bebés no requerirán cuidado.

## Pantalla Programar Bebés

### Abra la Pantalla Programar Bebé

1. Haga clic izquierdo sobre el **cuadro de selección** de cada Bebé que será programado en la lista de Bebés de la pantalla principal.
2. Haga clic izquierdo sobre **Programar Bebé**. Se mostrará la pantalla Programar Bebé para permitir la asignación de información correspondiente al primer Bebé de la lista.

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Fin	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY3B3B				●●●●●○	✓	Disponible

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé para programar un Bebé.

1. Haga clic izquierdo sobre **Anterior** o **Siguiente** para alternar pantallas.

### Pantalla Programar Bebé

1. Haga clic izquierdo sobre **Anterior** o **Siguiente** para cambiar a las pantallas de otros Bebés seleccionados.
2. Haga clic izquierdo sobre **Listo** para mostrar la pantalla del resumen de la programación del bebé para que se pueda guardar la información del programa. Vaya a [Guardar la Información del Programa](#) para más información.

**Programar Bebé (3 de 3)**

Cancelar Anterior Siguiente Listo

Clase: myclass [Más Info]

Estudiante: [ ] ID1 [Ed]: 00000 ID2 [Ed]: 00000

Bebé: [ ] ID de Bebé [Editar]: BABY776A Sexo [Editar]: Ninguno Etnia [Editar]: Ninguno

Inicio: Lun, 23 de Feb 3 PM Fin: Mar, 24 de Feb 3 PM

Simulación Inicia y dura Ahora 0 días 23 horas 10 minutos

Orden de Horarios: 9 11 12 13 15 [Ayudante de Horarios]

Lapsos de Silencios: [ ] [ ] [ ] [Reiniciar]

2. Haga clic izquierdo sobre **Listo** cuando haya terminado.

**Clase** ..... El nombre de la carpeta del informe donde se ubicará el informe final. Vaya a [Asignar Nombres a la Clase](#).

**Estudiante** ..... El nombre del estudiante que participa en la simulación de paternidad/maternidad. Vaya a [Asignar Nombres de Estudiante y Bebé](#).

**Bebé** ..... El nombre asignado al simulador de Bebé, durante la simulación de paternidad/maternidad. Vaya a [Asignar Nombres de Estudiante y Bebé](#).

- ID de Bebé** ..... El número de identificación del Bebé. Vaya a [ID del Bebé](#).
- ID1 e ID2** ..... El número de identificación para el pequeño dispositivo circular que porta en un brazalete el estudiante que cuida al Bebé. El ID contiene un microchip con un número de identificación único que es reconocido por el Bebé. Vaya a [Asignar Numeros ID1 y ID2](#).
- Etnia**..... La influencia cultural asignada al Bebé (Afro-Americano, Indo-Americano, Caucásico, Hispano, Japonés o Afro-Americano de piel clara). Los simuladores de Bebés RealCare® II-plus tienen etnias y sexos pre-asignados; los simuladores de Bebés RealCare® II que estén actualizados a la versión -plus necesitan asignación de etnia y sexo. Vaya a [Asignar Etnia](#).
- Sexo** ..... El sexo, masculino o femenino, asignado a cada Bebé. Los simuladores de Bebés RealCare® II-plus tienen etnias y géneros pre-asignados; los simuladores de Bebés RealCare® II que estén actualizados a la versión -plus necesitan asignación de etnia y sexo. Vaya a [Asignar Sexo](#).
- Inicio** ..... La hora y fecha de inicio programadas para la simulación de paternidad. Vaya a [Hora de Inicio y Fin de la Simulación](#).
- Fin** ..... La hora y fecha de finalización programadas para la simulación de paternidad. Vaya a [Hora de Inicio y Fin de la Simulación](#).
- Orden de Horarios** ..... El orden en que el Bebé seguirá los horarios seleccionados por el instructor es posible seleccionar los niveles: Fácil, Mediano, Difícil, Personalizado o al Azar). Vaya a [Seleccionar Números de Horario Específicos](#).
- Lapsos de Silencio** ..... Los períodos preestablecidos a lo largo de la simulación de paternidad, cuando el Bebé no requiere ningún cuidado por parte del estudiante. Vaya a [Seleccionar Lapsos de Silencio](#).


## Guardar la Información del Programa

Cuando se haya introducido toda la información del programa guárdela **a los Bebés** de la siguiente manera.

**Pista - Enchufan los Bebés a un cargador para comunicación más rápido.**



- Haga clic izquierdo sobre **Listo**. Se mostrará la pantalla Resumen - Programa del Bebé.
- Revise la información para exactitud.
- Para hacer cambios a la información antes de guardarla, haga clic izquierdo sobre **Atrás** para volver a abrir la pantalla Programar Bebé. Haga cualquier cambio que necesite y haga clic izquierdo sobre **Listo**.
- Si es correcta haga clic izquierdo sobre **Enviar a Bebé (s)**. El botón de **Enviar a Bebé (s)** desactiva (parece en gris).
- La información del programa y se transmite a los Bebés o a los Bebés enumerados.
- El status del Bebé cambiará de **Disponible** a **Pendientes** brevemente, y después a **Listo** o **Activo** para guardar.
- El Status de Bebé puede demostrar **Falla**, lo que significa la comunicación con Bebé fue interrumpida y la información de programa no fue guardado. Si esto ocurre, el botón de **Enviar a Bebé (s)** activa otra vez. Haga clic izquierdo otra vez para transmitir la información de programa otra vez. Si esto ocurre con frecuencia, vaya a [Asignar un Canal de Com](#).
- Cuando inicie la simulación de paternidad/maternidad, el status cambiará de **Listo** a **Activo**.



# Asignar ID del Bebé

El número de ID del Bebé se asigna de manera permanente al Bebé y lo identifica en varias pantallas del programa Centro de Control. Se puede cambiar el ID del Bebé después de haber sido añadido a la Lista de Bebés.


## Asignar el ID del Bebé

1. En la pantalla Programar Bebé, haga clic izquierdo sobre **Bebé ID [Editar]**.
2. Se mostrará la ventana de diálogo Editar ID del Bebé. Introduzca el nuevo número de ID del Bebé. La identificación no puede tener más de ocho letras, números y espacios.
3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el nuevo ID del Bebé y cerrar la ventana de diálogo. El nuevo ID del Bebé aparecerá debajo de la etiqueta **ID de Bebé [Editar]**.

Cuando termine de introducir todos los datos del programa haga clic izquierdo sobre **Listo**. Vaya a [Guardar la Información del Programa](#).

1. Haga clic izquierdo para abrir la ventana de diálogo Editar ID del Bebé.

ID de Bebé [Editar]  
BABY3B3B




2. Introduzca el ID nuevo del Bebé.

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar**.

# Asignar Nombre a la Clase

Cuando el Bebé completa una simulación, el programa Centro de Control emite un informe final. El informe aparece en la carpeta de informes con el nombre de la clase. Vaya a [Lista de Informes](#).

1. En la pantalla Programar Bebé, haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo que se encuentra en el espacio de la **Clase**.
2. Seleccione el Nombre de la Carpeta de Clase haciendo clic izquierdo en el nombre existente en el menú que aparece o haga clic izquierdo sobre **Nueva Clase** para crear un carpeta de clase nueva.




3. Haciendo clic izquierdo en **Nueva Clase** se abre la ventana de diálogo de Añadir Carpeta de Informe. Introduzca el nombre nuevo en el campo de texto.

**El nombre de la carpeta de la clase no puede tener más de 15 caracteres (letras, números y espacios).**

4. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el nombre de la carpeta.

Cuando termine de introducir toda la información del programa, haga clic izquierdo sobre **Listo**.

Vaya a [Guardar la Información del Programa](#)



# Asignar Nombres de Estudiante y Bebé

Cuando se produce el informe final de la simulación de paternidad/maternidad y se descarga en una carpeta de informe, el nombre del estudiante y el nombre del Bebé aparecen dentro del informe. Se deben asignar un nombre del estudiante y del Bebé para cada simulación nueva.

El diagrama muestra una interfaz de usuario con dos secciones de entrada de texto. La primera sección, etiquetada como 'Estudiante', contiene un campo de texto con el nombre 'Devon James'. Una flecha apunta desde un recuadro de instrucciones que dice '1. Introduzca el nombre del estudiante desde el teclado.' hacia este campo. La segunda sección, etiquetada como 'Bebé', contiene un campo de texto con el nombre 'Gregory'. Una flecha apunta desde un recuadro de instrucciones que dice '2. Introduzca el nombre del Bebé desde el teclado.' hacia este campo.

## Introduzca el Nombre del Estudiante y del Bebé

1. En la pantalla Programar Bebé, seleccione el cuadro de texto **Estudiante** e introduzca el nombre del estudiante.
2. Seleccione el cuadro de texto **Bebé** e introduzca un nombre para el Bebé.

Cuando haya terminado de introducir toda la información del programa, haga clic izquierdo sobre **Listo**. Vaya a [Guardar la Información del Programa](#).

# Asignar Números ID1 y ID2

Antes de iniciar una simulación de paternidad, cada Bebé está asignado a un dispositivo de identificación con un número de identificación único. Cuando se introduce este número en la base de datos del Bebé, le permite al Bebé reconocer y registrar el desempeño del cuidador durante la simulación de paternidad/maternidad. Cada Bebé puede tener dos IDs, ID1 y ID2.

## Asignar los IDs

1. Haga clic izquierdo sobre **ID1 [Editar]** o **ID2 [Editar]**.
2. Se muestra la ventana de diálogo Editar ID de Estudiante. Introduzca los cinco dígitos impresos al disco de ID.
3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el número de ID y cerrar la ventana de diálogo. El nuevo número de ID aparecerá bajo **ID1 [Editar]** o **ID2 [Editar]**.

Cuando se haya terminado de introducir todos los datos del programa, haga clic izquierdo sobre **Listo**. Vaya a [Guardar la Información del Programa](#).

1. Haga clic izquierdo para abrir la ventana de diálogo Editar ID de Estudiante.

Estudiante	ID1 [Editar]	ID2 [Editar]
Javier Avery	13D49	13D49

Centro de Control del Bebé - Editar ID1 Estudia...

Por favor, introduzca en el espacio a continuación los cinco dígitos impresos en el dispositivo ID vinculado a su Bebé...

08F95  
MUESTRA

33333

Aceptar Cancelar

2. Introduzca el número de ID. Apunta ID1 y ID2 aparte.

3. Haga clic izquierdo para guardar el nuevo número de ID.

# Asignar Etnia

La etnia es una identidad cultural que se asigna a cada Bebé (Afro-Americano, Indo-Americano, Caucásico, Hispano, Japonés o Afro-Americano de piel clara). Esta información se encuentra preprogramada y se asigna cuando se añade un Bebé a la lista de Bebés. Se puede cambiar la etnia siguiendo los pasos a continuación.

1. Haga clic izquierdo sobre **Etnia [Editar]**.
2. Se mostrará el cuadro de diálogo Editar Etnia. Haga clic izquierdo sobre el nombre de la etnia deseado.
3. Haga clic izquierdo sobre **Cancelar** para abandonar el proceso de selección de etnia y cerrar la ventana de diálogo o haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar la etnia y cerrar la ventana de diálogo.
4. La nueva etnia aparecerá bajo el título **Etnia [Editar]**.

Cuando se haya terminado de apuntar todos los datos del programa haga clic en **Listo**.

Vaya a [Guardar la Información del Programa](#).

The screenshot shows the 'Programar Bebé' form with the following fields and values:

Programar Bebé			
[Cancelar] [Anterior] [Siguiente] [Listo]			
Clase	Sin Clase [Más Información]		
Estudiante	ID1 [Editar]	ID2 [Editar]	
	13D49	13D49	
Bebé	ID de Bebé [Editar]	Sexo [Editar]	Etnia [Editar]
	BABY3B3B	Mujer	Caucásico

1. Haga clic izquierdo sobre **Etnia [Editar]** para mostrar la ventana Editar Etnia.

2. Haga clic izquierdo para seleccionar la etnia deseada.

The dialog box 'Centro de Control del Bebé - Editar Etnia' contains a list of ethnicities: Afro-Americano, Afro-Am. de piel clara, Indo-Americano, Caucásico, Hispano, Japonés, and Asiático. The 'Aceptar' button is highlighted.

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar la etnia.

Etnia [Editar]  
Caucásico

4. La etnia se muestra bajo el título **Etnia [Editar]**.

# Asignar Sexo

El sexo del simulador de Bebé, masculino o femenino, está preprogramado y se asigna cuando el Bebé se añade a la lista de Bebés. Se puede cambiar el sexo siguiendo los pasos abajo.

1. Haga clic en **Sexo [Editar]**.
2. Se muestra la ventana de diálogo Editar Sexo. Haga clic izquierdo sobre el sexo deseado del Bebé.
3. Haga clic izquierdo sobre **Cancelar** para salir de la selección de sexo y cerrar la ventana de diálogo o haga clic en **Aceptar** para guardar el sexo y cerrar la ventana de diálogo.
4. El nuevo sexo aparecerá bajo el título **Sexo [Editar]**.

Cuando se haya terminado de apuntar todos los datos del programa haga clic izquierdo sobre **Listo**. Vaya a [Guardar la Información del Programa](#).

**Programar Bebé**

Cancelar Anterior Siguiente Listo

Clase  
Sin Clase [Más Información]

Estudiante ID1 [Editar] ID2 [Editar]  
13D49 13D49

Bebé ID de Bebé [Editar] **Sexo [Editar]** Etnia [Editar]  
BABY3B3B Mujer Caucásico

1. Haga clic izquierdo sobre Sexo [Editar] para mostrar la ventana Editar Sexo.

2. Haga clic izquierdo para seleccionar el sexo deseado.

Centro de Control del Bebé - Editar Sexo

Por favor, seleccione de la lista a continuación...

Hombre  
Mujer

Aceptar Cancelar

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el sexo.

Sexo [Editar]

Mujer

4. El sexo se muestra bajo el título **Sexo [Editar]**.



# Seleccionar Números de Horarios Específicos

Seleccionar los números de horarios específicos para cada día de la simulación es una opción separada de la selección de una combinación de horarios Fácil, Mediano, o Difícil para todas los días. Para aprender cómo seleccionar una combinación de horarios Fácil, Mediano, o Difícil, vea la sección “Ayudante de Horario” en la próxima página.

Se debe seleccionar un número específico de horarios o un nivel de cuidado para la simulación antes de su inicio. Existen 15 horarios de Bebés reales entre los que usted puede elegir, y están clasificados como Fácil, Mediano, o Difícil. También es posible realizar una combinación al azar (vea la próxima página). Los niveles de cuidado están programados para cinco días. Si la simulación de paternidad dura más que cinco días, los horarios se repetirán desde el principio.

## Orden de Horarios - Para elegir los números de horarios específicos para cada día:

Cada espacio del orden de horario representa un día de la simulación. Los horarios pueden ser establecidos por:

1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo, al lado de **Orden de Horario**.
2. Haga clic izquierdo sobre el número de horario deseado.

### Horarios de Atención Fácil:


— 9, 11, 12, 13, 15.

### Horarios de Atención Mediana:

— 2, 3, 7, 10, 14.

### Horarios de Atención Difícil:


— 1, 4, 5, 6, 8.



## Ayudante de Horarios


La ventana de diálogo ayudante de horarios, le permite escoger de una combinación de horarios de Bebé Fácil, Mediano, Difícil, o al Azar.

1. Haga clic izquierdo sobre **Ayudantes de Horarios** para abrir la ventana de diálogo Ayudante de Horario.



## Selección de Horarios al Azar


1. Haga clic izquierdo sobre **Fácil, Mediana, Difícil** o **Al Azar** para seleccionar una combinación de horarios.
2. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar la combinación deseada de horarios y cerrar la ventana de diálogo.



## Cambiar Combinación de Horario Manualmente

Se puede cambiar la combinación de horarios manualmente en la ventana de diálogo Ayudante de Horarios.

1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo de uno de los días.
2. Haga clic izquierdo sobre el número del horario deseado.
3. Haga clic izquierdo sobre **Cancelar** para salir de los cambios y cerrar la ventana de diálogo o Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar los cambios y cerrar la ventana de diálogo



Cuando se haya terminado de apuntar todos los datos del programa haga clic izquierdo sobre **Listo**.

Vaya a [Guardar la Información del Programa](#).

# Seleccionar Lapsos de Silencio

Los lapsos de silencio son períodos preprogramados durante la simulación de paternidad/maternidad cuando el Bebé no requiere cuidado. Se pueden programar hasta tres lapsos de silencio durante una simulación. Cada lapso de silencio puede tener hasta 12 horas de duración. (Se ignoran los lapsos de silencio programados antes de la hora de inicio o después de la hora de finalización de la simulación.)

## Fijar el Día

1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo en el día de **Lapsos de Silencio**.
2. Haga clic izquierdo sobre el día deseado.

**1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo.**

**Lapsos de Silencios**

Sáb, 22 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Jue, 20 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Vie, 21 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Sáb, 22 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Dom, 23 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Lun, 24 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Mar, 25 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Mié, 26 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Jue, 27 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Vie, 28 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Sáb, 29 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Dom, 30 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Lun, 31 de Jul	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Mar, 01 de Ago	▼	▼	▼	[Reiniciar]
Mié, 02 de Ago	▼	▼	▼	[Reiniciar]

**2. Haga clic izquierdo sobre el día deseado.**

## Fijar la Hora de Inicio

1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo de la hora de inicio de **Lapsos de Silencio**.
2. Haga clic izquierdo sobre la hora de inicio deseada.

**2. Haga clic izquierdo sobre la hora de inicio deseada.**

**Lapsos de Silencios**

2 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
3 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
4 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
5 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
6 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
7 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
8 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
9 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
10 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]
11 PM	▼	▼	▼	[Reiniciar]

**1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo.**

Sáb, 22 de Jul	▼	6 PM	▼	▼	[Reiniciar]
▼	▼	▼	▼	▼	[Reiniciar]
▼	▼	▼	▼	▼	[Reiniciar]

## Fijar la Duración

1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo de duración de **Lapsos de Silencio**.
2. Haga clic izquierdo sobre la duración deseada.

**1. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo.**

**Lapsos de Silencios**

Sáb, 22 de Jul	6 PM	2 horas	[Reinici
		1 hora	[Reinici
		<b>2 horas</b>	[Reinici
		3 horas	
		4 horas	
		5 horas	
		6 horas	
		7 horas	
		8 horas	

**2. Haga clic izquierdo sobre la duración deseada.**

3. El tiempo total del lapso de silencio programado se mostrará en una ventana de información. Es posible programar períodos de lapso de silencio que se superpongan unos con otros. Los períodos de lapso de silencio que se sobreponen y lapso de silencio programados antes del inicio de la simulación y después del fin de la simulación no son incluidos en el total de lapsos de silencio.

**3. El total del lapso de silencio programado se muestra en esta ventana de información.**

**Lapsos de Silencios**

Sáb, 22 de Jul	6 PM	2 horas	[Reiniciar]
			[Reiniciar]
			[Reiniciar]

2 horas  
total de lapso de silencio  
entre el Inicio y el Fin

## Borrar un Lapso de Silencio Programado

1. Haga clic izquierdo sobre **[Reiniciar]**. Se borrará de la simulación el lapso de silencio programado.

**1. Haga clic izquierdo sobre [Reiniciar].**

**Lapsos de Silencios**

Sáb, 22 de Jul	6 PM	2 horas	[Reiniciar]
			[Reiniciar]
			[Reiniciar]

Cuando se haya terminado de apuntar todos los datos del programa, haga clic izquierdo sobre **Listo**. Vaya a [Guardar la Información del Programa](#).

# Durante la Simulación

## Guardería

La guardería se activa a petición cuando el estudiante no puede cuidar del Bebé. El Bebé no pide ningún cuidado cuando se encuentra activa la opción de guardería. La pantalla de Guardería permite iniciar y finalizar la guardería.

Para iniciar y detener la Guardería, el Bebé debe estar participando en una simulación de paternidad (estar activo).

### Iniciar y Finalizar Guardería

1. En la pantalla Bebés Activos, haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.
2. Haga clic izquierdo sobre **Guardería**. Aparecerá la pantalla Guardería.

2. Haga clic izquierdo sobre **Guardería** para mostrar la pantalla de guardería.

X ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Fin	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/> BABYA9EO	Gloria Santos	30/11 11 AM	1/12 11 AM	●●●●●	✓	Activo

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

3. En la pantalla Guardería haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé para seleccionar un Bebé para guardería.
4. Inicie guardería haciendo clic izquierdo sobre **Iniciar Guardería**. El Bebé no requerirá cuidado hasta que haya finalizado la guardería. El status cambiará de **Activo** a **Guardería**.
5. Termine la guardería haciendo clic izquierdo sobre **Finalizar Guardería**. El Bebé reanudará la simulación y el status cambiará de **Guardería** a **Activo**.

4. Haga clic izquierdo para iniciar guardería.

5. Haga clic izquierdo para finalizar guardería.

X ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Fin	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/> HISFEM	Gloria Santos	20/7 11 AM	22/7 9 AM	●●●●●	✓	Guardería

3. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

6. Haga clic izquierdo sobre **Atrás** para cerrar la pantalla Guardería.

# Certificado de Nacimiento del Bebé

La pantalla Resumen - Certificados de Nacimiento del Bebé permite la impresión de los certificados de nacimiento en la impresora de una computadora huésped, usando el papel de certificado de nacimiento disponible de Realityworks (Nº de artículo D14 en Inglés y D14S en Español). Los certificados de nacimiento se pueden imprimir desde la pantalla Todos los Bebés o desde la pantalla Bebés Disponibles.

## Abra la Pantalla Certificados de Nacimiento de Bebés

1. En la lista de Bebés, haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.
2. Haga clic izquierdo sobre **Certif. de Nac.** Se mostrará la pantalla Resumen - Certificados de Nacimiento del Bebé.

**Bebés Activos**

Demo Programar Bebé Certif. de Nac. Obtener Datos Finalizar Mantenimiento Guardería

X ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Fin	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/> BABY776A	Gloria Santos	1/13 3 PM	1/14 3 PM	●●●●●	✓*	Activo

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

2. Haga clic izquierdo sobre **Certif. de Nac.**

## Imprimir Certificado de Nacimiento

1. En la pantalla Resumen - Certificados de Nacimiento del Bebé, haga clic izquierdo sobre **Imprimir Certif. de Nac.** Aparece la ventana de diálogo Imprimir.

**Resumen - Certificados de Nacimiento del Bebé**

Atrás Imprimir Certif. de Nac.

ID de Bebé	Estudiante	Bebé	Fecha Nac.	ID1	ID2
BABY776A	Gloria Santos		1/13 3 PM	00000	00000

1. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir Certif. de Nac.**

2. Haga clic izquierdo sobre **Preferencias** para seleccionar el tamaño de la página, orientación, márgenes, y asigna el fuente de papel para introducción manual o derivación.
3. Haga clic izquierdo sobre la impresora que será usada.
4. Inserte el papel de certificado de nacimiento disponible de Realityworks en la caja de introducción manual de su impresora. Imprima un certificado de nacimiento primero, como una prueba, para asegurarse de que ha insertado el papel en la impresora en la dirección correcta.
5. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir**. Se imprimirá el certificado de nacimiento.

**Imprimir**

General

3. Haga clic izquierdo sobre una impresora.

Seleccionar impresora

Agregar impresora Acrobat Distiller Canon MP150 Series Printer HP4 on ROSE HP4PS on ROSE HPLJ45P on ROSE

Estado: Listo Ubicación: Comentario: Preferencias Buscar impresora...

2. Haga clic izquierdo sobre **Preferencias** para seleccionar el tamaño de la página, fuente, orientación y márgenes.

Intervalo de copias: 1

Selección Páginas: 0 Páginas: 0 Intercalar

5. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir**.

Imprimir Cancelar

# Generar Informes de Estudiantes

El software del Centro de Control les permite a los usuarios generar dos tipos de informes:

1. Informes sobre la marcha de los estudios para controlar los estudiantes mientras que la simulación está en curso.
2. Informes finales creados automáticamente para cada estudiante al final de la simulación de paternidad.


La opción abajo permite recuperación de datos de simulaciones de paternidad activas de Bebé, mientras que la simulación esté en curso.

## Seleccionar Bebés y Obtener Informes

Asegúrese de que todos los Bebés sobre los cuales desea obtener informes, se encuentren dentro del rango de alcance del adaptador de comunicación inalámbrica. Si los Bebés no están dentro de éste alcance, a esta orden se le vencerá el tiempo luego de varios intentos.

1. En la lista de Bebés, haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección de los Bebés sobre los que desea obtener informes.
2. Haga clic izquierdo sobre **Obtener Datos**. El software y el adaptador de comunicación inalámbrica buscarán cada Bebé marcado en la lista, uno a la vez, y recuperarán el informe de la simulación.
3. La columna Status cambiará pronto y mostrará **Obtener Datos** y luego **Datos OK**; o **Datos Falla** si la orden fracasó.

El informe de la simulación se colocará en la carpeta a la que el informe del Bebé haya sido asignado. Cada nueva recuperación de un informe para ese Bebé se escribirá sobre el antiguo informe automáticamente y se guardará en el mismo lugar. Cuando la simulación finalice y el Bebé sea acercado al alcance de la computadora, el software automáticamente recuperará los datos finales de la simulación y volverá a escribir sobre el informe anterior.



The screenshot shows a software interface titled "Bebés Activos". At the top, there is a toolbar with buttons: "Demo", "Programar Bebé", "Certif. de Nac.", "Obtener Datos", "Finalizar", "Mantenimiento", and "Guardería". Below the toolbar is a table with the following columns: "X ID de Bebé", "Estudiante", "Inicio", "Fin", "Batería", "Com", and "Status". The first row of the table is highlighted in blue and contains the following data: "BABY776A", "Gloria Santos", "1/13 3 PM", "1/14 3 PM", five green circles representing battery status, a green checkmark with an asterisk, and "Activo". Two callout boxes with arrows point to the "Obtener Datos" button and the selection checkbox in the first row of the table.

2. Haga clic izquierdo sobre **Obtener Datos**.

X ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Fin	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/> BABY776A	Gloria Santos	1/13 3 PM	1/14 3 PM	●●●●●	✓*	Activo

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

# Después de la Simulación


Los menús de Informes permiten recopilar, ver, exportar e imprimir informes de los estudiantes. Puede editar el Nombre de la Clase, Nombre del Estudiante, Nombre del Bebé, o añadir sus propios comentarios a los informes. Cuando abra por primera vez el programa Centro de Control, encontrará solamente una carpeta de informe en la base de datos de informes. Este informe se llama Sin Clase. Vaya a [Asignar Nombre a la Clase](#) o a [Añadir una Carpeta de Informe](#) para aprender cómo crear, mover y borrar carpetas. Vaya a [Usando los Informes de los Estudiantes](#) para aprender como editar la rúbrica y otros datos en cada informe del estudiante.

## Lista de Informes

Los informes de estudiantes están añadidos a una carpeta de informe ingresando el nombre de la carpeta de informe cuando se programa al Bebé para una simulación de paternidad. Vaya a [Asignar Nombre a la Clase](#).


### Añadir una Carpeta de Informe

1. En la pantalla principal haga clic izquierdo sobre **Informes [Añadir]**. Se mostrará la ventana de diálogo Añadir Carpeta de Informe.
2. Introduzca el nombre de la nueva carpeta en el campo de texto.
3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el nombre de la carpeta o **Cancelar** para dejar de crear una nueva carpeta y cerrar la ventana del diálogo.



Informes	[Añadir]	[Editar]
Sin Clase	0	
Papelera	0	

1. Haga clic izquierdo sobre **[Añadir]**.



Centro de Control del Bebé - Añadir Carpeta de Informe

Por favor, introduzca un nombre para la nueva carpeta

Clase Uno


Aceptar Cancelar

2. Introduzca el nombre de la carpeta.

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar**.

4. El nombre de la nueva carpeta se muestra en la lista de informe con el número de informes que contiene la carpeta.

4. El nombre de la carpeta se muestra en la lista de carpetas.



Informes	[Añadir]	[Editar]
Sin Clase	1	
Clase Demo	2	
Clase Uno	1	
Papelera	3	

## Editar Carpetas de Informes

Se puede asignar otro nombre a las carpetas de informes, vaciar informes en la carpeta papelera de reciclaje o eliminar un solo informe (enviándolo a la papelera).

1. Haga clic izquierdo sobre **[Editar] Informes** para abrir la pantalla carpetas de informes.
2. Se muestra la pantalla Carpetas de informes.

1. Haga clic izquierdo sobre el título **[Editar]**.

Nombre	Informes
Sin Clase	1
Clase Demo	2
Clase Uno	1
Papelera	3

## Asignar Otro Nombre a una Carpeta

1. Para asignar otro nombre a una carpeta, haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección de la carpeta en la lista de carpetas.
2. Haga clic izquierdo sobre **Otro Nombre**. Se mostrará la ventana de diálogo Nombre de Carpeta.

X	Nombre	Informes
<input type="checkbox"/>	Sin Clase	0
<input checked="" type="checkbox"/>	demo3	5
<input type="checkbox"/>	Parenting Ed 1	1
<input type="checkbox"/>	Papelera	0

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección de la carpeta.

2. Haga clic izquierdo sobre **Otro Nombre**.

3. Introduzca el nuevo nombre de la carpeta en el campo de texto.
4. El nombre de la carpeta de la clase no puede ser mayor que 15 caracteres (letras, números y espacios).
5. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el nuevo nombre de la carpeta o **Cancelar** para no asignar otro nombre a una carpeta y cerrar la ventana de diálogo.
6. Se muestra la carpeta con su nuevo nombre en la lista de informes con el número de informes contenidos en la carpeta.

Nombre de Carpeta

Nombre de la Carpeta de Clase

Por favor, introduzca un nuevo nombre para esta carpeta

Clase Uno

Aceptar Cancelar

3. Introduzca el nuevo nombre de la carpeta en el campo de texto.

4. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar**.

## Vaciar una Carpeta

Tiene que vaciar las carpetas antes de borrarlas.

1. Haga clic izquierdo sobre **Informes [Editar]** para abrir la pantalla carpetas de informes.
2. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de la carpeta que debe ser vaciada.
3. Haga clic izquierdo sobre **Vaciar** en la pantalla Carpetas de informes.
4. Todos los informes en la carpeta seleccionada son enviados a la carpeta de papelera.

Informes	[Añadir]	[Editar]
Sin Clase		1
Clase Demo		2
Clase Uno		1
Papelera		3

1. Haga clic izquierdo sobre **[Editar]**.

3. Haga clic izquierdo sobre **Vaciar**.

Otro Nombre	Vaciar	Eliminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X	Nombre	Informes
<input type="checkbox"/>	Sin Clase	0
<input checked="" type="checkbox"/>	demo3	5
<input type="checkbox"/>	Parenting Ed 1	1
<input type="checkbox"/>	Papelera	0

2. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección de la carpeta.

## Eliminar una Carpeta

No se puede borrar una carpeta si contiene informes de estudiantes. Yaya a [Vaciar una Carpeta](#).

1. Para eliminar una carpeta, marque el cuadro de selección de la carpeta en la lista de carpetas de informes.
2. Haga clic izquierdo sobre **Eliminar** en la pantalla Carpetas de informes.
3. La carpeta de informes seleccionada se borra de la base de datos.

Otro Nombre	Vaciar	Eliminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X	Nombre	Informes
<input type="checkbox"/>	Sin Clase	0
<input checked="" type="checkbox"/>	demo3	5
<input type="checkbox"/>	Parenting Ed 1	1
<input type="checkbox"/>	Papelera	0

2. Haga clic izquierdo sobre **Eliminar**.

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección de la carpeta.

# Seleccionar el Idioma del Informe

Se puede ver e imprimir los informes en inglés y español, sin tener en cuenta el idioma que está utilizando con su computadora.

## Seleccionar el idioma

1. Haga clic izquierdo sobre **Idioma: Español**. Se mostrará una lista desplegable, que contiene el Inglés o el Español como posibles idiomas a escoger.
2. Haga clic izquierdo sobre el idioma que desea utilizar para ver e imprimir los informes. Todos los informes se mostrarán y se imprimirán en ese idioma hasta que usted lo cambie.

1. Haga clic izquierdo sobre **Idioma: Español**.

The screenshot shows the 'Centro de Control RealCare® II-plus' application window. On the left, there is a sidebar with 'Bebés' (5) and 'Informes' (5) sections. The main area displays a table for 'Clase Uno' with columns for 'ID de Bebé', 'Estudiante', 'Inicio', 'Duración', 'Desempeño', and 'Comentarios'. A dropdown menu 'Lengua: Español' is open, and an arrow points to it from the instruction box above. A second instruction box points to the table.

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Duración	Desempeño	Comentarios
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY383B	PRN1	22/04/2006 9 AM	1d 10h 0m	41%	
<input type="checkbox"/>	WHMALE	Barb	22/04/2006 10 AM	5d 0h 0m	83%	
<input checked="" type="checkbox"/>	WHFEM	PRN2	22/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	79%	
<input type="checkbox"/>	BLACK	Heather	22/04/2006 10 AM	5d 0h 0m	71%	
<input type="checkbox"/>	HISFEM	PRN3	22/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	37%	

2. Haga clic izquierdo sobre el idioma de su elección.

# Usando los Informes de los Estudiantes

Los informes en la lista de la carpeta de informes pueden ser vistos, corregidos, impresos, movidos a una carpeta diferente, o eliminados.

## Ver un Informe

- Haga clic izquierdo sobre el nombre de la carpeta de informes que contiene los informes que van a ser vistos.
- Se muestra la lista de informes en la carpeta en la lista de la carpeta. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé para que se muestren los informes.
- Haga clic izquierdo sobre **Ver**. Se mostrarán los informes seleccionados.
- Haga clic izquierdo sobre **Anterior** y **Siguiente** para cambiar entre cada informe.
- Haga clic izquierdo sobre **Atrás** para cerrar el informe sin guardar ningún cambio o haga clic izquierdo sobre **Listo** para guardar los cambios y cerrar los informes.

Informes	[Añadir]	[Editar]
Sin Clase	1	
Clase Demo	2	
Clase Uno	1	
Papelera	3	

1. Haga clic izquierdo sobre el nombre de la carpeta.

2. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

3. Haga clic izquierdo sobre **Ver**.

Sin Clase									
Eliminar		Mover		Ver		Imprimir		Lengua: Español	
X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Duración	Desempeño	Comentarios			
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY3B3B	PRN1	22/04/2006 9 AM	1d 10h 0m	41%				
<input type="checkbox"/>	WHFEM	PRN2	22/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	79%				

4. Haga clic izquierdo sobre **Anterior** para ir al Informe anterior o **Siguiente** para ir al siguiente informe.

Un Informe Típico

### Informe

**Bebé RealCare®**  
 Informe de Simulación

Clase	Sin Clase	[Editar]
Estudiante	Heather	[Editar] ID1 00000 ID2 00000
Bebé	Juan	[Editar] BABY2E21 Ninguno Ninguno
Inicio	9/21/2007, 3 PM	Fin 9/22/2007, 3 PM
Orden de Horarios	1 2 3 4 5	

Orden de Horarios 1 2 3 4 5

Lapsos de Silencios [Editar Rubros]

<b>Tiempo Total de la Simulación: 0d 07h 54m</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Buen Cuidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mecida</td> <td>0/1</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Pañal</td> <td>1/5</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Eructo</td> <td>0/2</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>0/6</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Promedio</td> <td>1/14</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>El ID1 se usó 0 veces, el ID2 se usó 0 veces</p>	Buen Cuidado			Mecida	0/1	0%	Pañal	1/5	20%	Eructo	0/2	0%	Alimentación	0/6	0%	Promedio	1/14	7%	<b>El Bebé lloró 66 minutos en total</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Mal manejo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bebé sacudido</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Sostén de la cabeza</td> <td>1</td> <td>-3%</td> </tr> <tr> <td>Posición incorrecta</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Manejo brusco</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td>[Editar Otro]</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>-3%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Mal manejo			Bebé sacudido	0	0%	Sostén de la cabeza	1	-3%	Posición incorrecta	0	0%	Manejo brusco	0	0%	Otro	[Editar Otro]	0%	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-3%</b>
Buen Cuidado																																								
Mecida	0/1	0%																																						
Pañal	1/5	20%																																						
Eructo	0/2	0%																																						
Alimentación	0/6	0%																																						
Promedio	1/14	7%																																						
Mal manejo																																								
Bebé sacudido	0	0%																																						
Sostén de la cabeza	1	-3%																																						
Posición incorrecta	0	0%																																						
Manejo brusco	0	0%																																						
Otro	[Editar Otro]	0%																																						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-3%</b>																																						

**Desempeño Total: 4%** [Barra de progreso]

**Viernes, 21 de Septiembre**

- 3:59 PM Iniciar la Simulación
- 4:27 PM Pañal no atendido
- 4:33 PM Alimentación no dada
- 4:43 PM Eructo no atendido
- 4:54 PM Alimentación no dada
- 6:43 PM Pañal no atendido


## Editar los Informes del Estudiante

Se puede cambiar parte de la información en cada informe del estudiante (clase, estudiante, nombre del Bebé, la rúbrica para la evaluación y los comentarios). Vaya a [Ver un Informe](#).

## Cambiar Carpeta de la Clase

El informe visto puede ser movido a otra carpeta de informe pero no se puede crear una nueva carpeta de informe.


1. En la pantalla informe, haga clic izquierdo sobre **Clase [Editar]**. Se muestra la ventana de diálogo con la lista de selección.
2. Haga clic izquierdo sobre el nombre de la carpeta de destino.
3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el nombre de la carpeta de destino o **Cancelar** para salir del proceso de mover el informe y cerrar la ventana de diálogo.



## Cambiar el Nombre del Estudiante

Se puede apuntar un nuevo nombre para el estudiante en el informe de la siguiente manera:


1. Haga clic izquierdo sobre **Estudiante [Editar]**. Se muestra la ventana de diálogo editar estudiante.
2. Introduzca el nuevo nombre del estudiante.
3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el nuevo nombre o **Cancelar** para abortar el proceso de asignar un nuevo nombre y cerrar la ventana de diálogo.



## Cambiar el Nombre del Bebé

Se puede apuntar un nuevo nombre para un Bebé en el informe de la siguiente manera:

1. Haga clic izquierdo sobre **Bebé [Editar]**. Se muestra la ventana de diálogo Editar Nombre del Bebé.
2. Escribe el nuevo nombre del Bebé.
3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el nuevo nombre o **Cancelar** para abortar el proceso de introducir un nuevo nombre y cerrar la ventana de diálogo.



Bebé Julia [Editar]

1. Haga clic izquierdo sobre el icono **Bebé [Editar]**.

2. Escribe el nuevo Nombre del Bebé en el campo de texto.

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar**.

## Editar la rúbrica para evaluar Mal Manejo

La rúbrica para la evaluación del mal manejo se pueden editar de la siguiente manera:

1. Haga clic izquierdo sobre **[Editar Rubros]**. Se muestra la ventana de diálogo Editar Rubros por Mal Manejo.
2. Ajuste cada evento de mal manejo (**Bebé sacudido**, **Sostén de la Cabeza**, **Posición Incorrecta**, **Manejo Brusco**) haciendo clic izquierdo sobre las flechas hacia arriba o hacia abajo.
3. Cuando los ajustes hayan sido completados haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar los datos de instrucciones o **Cancelar** para abortar los cambios a las instrucciones y cerrar la ventana de diálogo.


**¡Precaución! Cambiar la rúbrica por mal manejo actualizará todos los informes en la base de datos, tanto antiguos como nuevos.**

1. Haga clic izquierdo sobre **[Editar Rubros]** del Bebé.

[Editar Rubros]

El Bebé lloró 28 minutos en total

Mal manejo		
Bebé sacudido	0	0%
Sostén de la cabeza	14	-42%
Posición incorrecta	1	-3%
Manejo brusco	0	0%
Otro	[Editar Otro]	0%
Total	15	-45%



2. Haga clic izquierdo sobre las Flechas hacia arriba o hacia abajo.

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar**.

## Editar Otro Ajuste de Nota

Se puede realizar un ajuste de la nota de la siguiente manera:

1. Haga clic izquierdo sobre **[Editar Otro]**. Se muestra la ventana de diálogo Editar Otro Ajuste de Nota.
2. Haga clic izquierdo sobre las flechas - hacia arriba o hacia abajo - de **Ajustar Nota Por** como un porcentaje positivo o negativo.
3. Cuando el ajuste esté completo haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar el ajuste o **Cancelar** para abortar el ajuste y cerrar la ventana de diálogo

**¡Precaución! Cambiar el "Ajuste de Otra Nota," actualizará solamente el informe abierto en la pantalla.**

[Editar Rubros]		
<b>El Bebé lloró 28 minutos en total</b>		
<b>Mal manejo</b>		
Bebé sacudido	0	0%
Sostén de la cabeza	14	-42%
Posición incorrecta	1	-3%
Manejo brusco	0	0%
Otro	[Editar Otro]	0%
Total	15	-45%

1. Haga clic izquierdo sobre **[Editar Otro]**.

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar**.

## Añadir Comentarios al Informe

Se pueden añadir comentarios al informe dando los siguientes pasos:

1. Haga clic izquierdo sobre **Comentarios [Editar]**. Se muestra la ventana de diálogo Editar Comentarios.
2. Apuntar el texto en el campo de texto.
3. Cuando la adición de texto esté completa, haga clic izquierdo sobre **Aceptar** para guardar los comentarios o **Cancelar** para abortar los comentarios y cerrar la ventana de diálogo.

Comentarios: [Editar]

1. Haga clic izquierdo sobre **Comentarios: [Editar]**.

Fecha Programada: 22/4/2006 8:27 AM

2. Escribe el texto en el campo de texto.

3. Haga clic izquierdo sobre **Aceptar**.

## Imprimir un Informe de Estudiante

Los informes de los estudiantes se pueden imprimir de la siguiente manera. Abra la carpeta de informe que contenga el informe de estudiante que será impreso.

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé cuyo informe de estudiante va a ser impreso. Se puede seleccionar más de un Bebé.
2. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir**. Se mostrará la pantalla Resumen - Impresión de Informes.

**1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.**

**2. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir**.**

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Duración	Desempeño	Comentarios
<input type="checkbox"/>	BLACK	TLC2	11/04/2006 8 AM	3d 10h 0m	92%	
<input checked="" type="checkbox"/>	BAB13B3B	PRN1	22/04/2006 9 AM	1d 10h 0m	41%	
<input type="checkbox"/>	WHFEM	PRN2	22/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	79%	

3. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir** en la pantalla Resumen - Impresión de Informes. Se muestra la ventana de diálogo Impresión. Haga clic izquierdo sobre **Atrás** para regresar a la lista de la carpeta de informes sin imprimir.

**3. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir**.**

Estudiante	Inicio	Duración	Desempeño	Comentarios	Impreso
PRN1	22/04/2006 9 AM	1d 10h 0m	41%		Impreso

4. Haga clic izquierdo sobre **Preferencias** para seleccionar el tamaño de la página, la fuente, la orientación, los márgenes, etc.
5. Haga clic izquierdo sobre la impresora que va a usarse.
6. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir**. Se imprimirá el informe.

**4. Haga clic izquierdo sobre una Impresora.**

**5. Haga clic izquierdo sobre **Preferencias** para seleccionar el tamaño de la página, la fuente, la orientación y los márgenes.**

**6. Haga clic izquierdo sobre **Imprimir**.**

General

Seleccionar impresora

- Agregar impresora
- Acrobat Distiller
- Canon MP150 Series Printer
- HP4 on ROSE
- HP4PS on ROSE
- HPLJ45P on ROSE

Estado: Listo

Ubicación:

Comentario:

Intervalo de páginas

Todo

Selección

Página actual

Páginas: 0

Escriba un solo número o intervalo de páginas. Por ejemplo: 5-12

Número de copias: 1

Intercalar

1 1 2 2 3 3

Preferencias

Buscar impresora...

Imprimir

Cancelar

## Eliminar un Informe de Estudiante

Abra la carpeta que contenga el informe de estudiante que será eliminado.

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé para eliminar el informe del estudiante.
2. Haga clic izquierdo sobre **Eliminar**. El informe del estudiante será movido a la carpeta de papelera.

**¡Precaución! Los Informes eliminados de la carpeta de papelera de reciclaje son eliminados permanentemente de la base de datos.**

2. Haga clic izquierdo sobre **Eliminar**.

Sin Clase

Eliminar Mover Ver Imprimir Lengua: Español

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Duración	Desempeño	Comentarios
<input type="checkbox"/>	BLACK	TLC2	11/04/2006 8 AM	3d 10h 0m	92%	
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY3B3B	PRN1	22/04/2006 9 AM	1d 10h 0m	41%	
<input type="checkbox"/>	WHFEM	PRN2	22/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	79%	

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

## Mover un Informe de Estudiante a una Carpeta de Informes Diferente

Abra la carpeta que contenga el informe del estudiante que va a ser movido.

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé cuyo informe de estudiante va a ser movido.
2. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo de **Mover**. Se muestra la lista de la carpeta de informes.
3. Haga clic izquierdo sobre la carpeta de destino o la opción **Nueva Carpeta** para crear una nueva carpeta.
  - a. Para crear una nueva carpeta, haga clic izquierdo sobre **Nueva Carpeta**.
  - b. Se muestra la ventana de diálogo añadir carpeta de informes.
  - c. Introduzca el nombre de la nueva carpeta y haga clic izquierdo sobre **Aceptar**. El informe del estudiante será movido a la nueva carpeta.

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

2. Haga clic izquierdo sobre la flecha hacia abajo de la tecla **Mover**.

Sin Clase

Eliminar Mover Ver Imprimir Lengua: Español

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Duración	Desempeño	Comentarios
<input type="checkbox"/>	BLACK	TLC2	/04/2006 8 AM	3d 10h 0m	92%	
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY3B3B	PRN1	/04/2006 9 AM	1d 10h 0m	41%	
<input type="checkbox"/>	WHFEM	PRN2	/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	79%	

3. Haga clic izquierdo sobre el destino del informe.

# Exportar un Informe del Estudiante

Esta opción guarda una copia del informe activamente visto en el portapapeles de la computadora como un archivo de imagen. Se puede pegar este archivo en muchas aplicaciones, incluyendo un correo electrónico, un programa procesador de textos y programas de edición de imágenes. Se puede exportar sólo un informe a la vez.

1. Haga clic izquierdo sobre el nombre de la carpeta del informe que contiene el informe a exportar.
2. Se muestra la lista de informes de la carpeta. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé para el informe que se va a exportar.
3. Haga clic izquierdo sobre **Ver**. Se mostrará el informe seleccionado.
4. Haga clic izquierdo sobre el menú **Archivo** y seleccione **Exportar**. Aparece una ventana con las palabras **Copiar al Portapapeles**. Haga clic izquierdo sobre **Copiar al Portapapeles**. El informe visto es copiado como un archivo de imagen al portapapeles de su computadora.
5. Abra un correo electrónico, un documento de procesador de texto, etc. y elija **Editar - Pegar** o haga clic DERECHO en el cuerpo del correo electrónico o documento y elija **Pegar** para insertar la imagen del informe.

Apunte: Si su programa procesador de textos, correo electrónico, u otro programa de software tiene dificultad de pegar la imagen de informe en el documento, cierre y abre otra vez el programa e intenta el mando de Archivo -->Exportar--> Copiar al Portapapeles otra vez.

(Programas basados de texto (procesador de textos, correo electrónico, etc.) dan preferencia a texto en el portapapeles, no imagenes. Este puede hacer que el programa pegue cualquier texto antes copiado en vez de su imagen de informe. Cerrar y abrir el programa reinicializa el portapapeles, lo que le permite copiar y pegar su imagen de informe.)

2. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.

3. Haga clic izquierdo sobre **Ver**.

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Duración	Desempeño	Comentarios
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY3B3B	PRN1	22/04/2006 9 AM	1d 10h 0m	41%	
<input type="checkbox"/>	WHMALE	Barb	22/04/2006 10 AM	5d 0h 0m	83%	
<input checked="" type="checkbox"/>	WHFEM	PRN2	22/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	79%	
<input type="checkbox"/>	BLACK	Heather	22/04/2006 10 AM	5d 0h 0m	71%	
<input type="checkbox"/>	HISFEM	PRN3	22/04/2006 10 AM	1d 10h 0m	37%	

Informes	[Añadir]	[Editar]
Sin Clase	1	
Clase Demo	2	
Clase Uno	1	
Papelera	3	

1. Haga clic izquierdo sobre el nombre de la carpeta.

Centro de Control RealCare® II-plus

Archivo Editar Ayuda

Herramienta del módulo...

Exporta... Copiar al Portapapeles C+C

Salir

Bebés [Añadir]

- Todos 9
- Disponible 9
- Activo 0
- Informe Pendiente 0

Informes [Añadir] [Editar]

- Sin Clase 13
- Papelera 0

Bebé RealCare® Informe de Simulación

Clase Sin Clase [Editar]

Estudiante [Editar]

Bebé [Editar]

Inicio 1/17/2007, 3 PM Fin 1/18/2007, 2 PM

Orden de Horarios 9 11 12 13 15

Lapsos de Silencios [Editar Rubros]

Tiempo Total de la Simulación: 0d 00h 02m El Bebé lloró 2 minutos en total

Buen Cuidado			Mal manejo		
Mecida	0/0	0%	Bebé sacudido	0	0%

4. Haga clic izquierdo sobre **Archivo** y elija **Exportar** y **Copiar al Portapapeles**.


# Mantenimiento

## Pantalla de Mantenimiento

La pantalla Mantenimiento permite al usuario localizar un Bebé que está dentro de alcance de comunicación y ejecutar diagnósticos y comprobación.


### Abrir la Pantalla de Mantenimiento

1. En la pantalla de Todos los Bebés o Bebés Disponibles, haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección para un Bebé que requiere mantenimiento o localización.
2. Haga clic izquierdo sobre **Mantenimiento**. Se mostrará la pantalla de Mantenimiento.



## Localizar a un Bebé

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.
2. Localice al Bebé haciendo clic izquierdo sobre **Comunicado** para hacer que el Bebé arrulle.



## Diagnóstico

Utilice la pantalla de Diagnóstico si quiere verificar que su Bebé funciona normalmente.


### Abrir la Pantalla de Diagnóstico

1. En la pantalla de Mantenimiento haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé que requiera un diagnóstico.
2. Haga clic izquierdo sobre **Diagnóstico** para mostrar esa pantalla.



## Diagnosticar el Bebé

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé que requiera la comprobación.
2. Haga clic izquierdo sobre **Comenzar Prueba**. El Bebé emitirá un sonido de campanita indicando que está listo para la comprobación. Status cambiará de **Disponible** a **Diag**.



3. Consulte la tabla a continuación para instrucciones la respuesta del Bebé a las acciones.
4. El Bebé arrullará si aprueba las comprobaciones. Una marca verde (P) aparecerá debajo de cada símbolo cuando esa comprobacion sea exitosa.
5. Haga clic izquierdo sobre **Detener Prueba** y el Bebé emitirá un sonido de satisfacción. El status de Bebé mostrará la señal **disponible**.

<u>Función de Prueba</u>	<u>Acción Requerida de la Persona que Realiza la Prueba</u>	<u>Respuesta del Bebé</u>	<u>Simbolos del Diagnóstico</u>
Batería	Ninguna (automática)	Ninguna	
Memoria	Ninguna (automática)	Arrulla	<b>CS</b>
Movimiento (dos comprobaciones)	Sostenga al Bebé en su barriga después baje su cabeza	Dos campanitas	<b>Mov</b>
	Mueva al Bebé	Tos	
Sensor de alimentación	Acerque el biberón a la boca de Bebé	Campanita	<b>Bib</b>
Cuello hacia adelante	Incline la cabeza del Bebé hacia adelante	Lloriqueo	<b>Cf</b>
Cuello hacia atrás	Incline la cabeza del Bebé hacia atrás	Dos lloriqueos	<b>Ca</b>
Manejo brusco	Golpee el lado derecho del Bebé, casi encima de su cadera	Tres lloriqueos	<b>MB</b>
Pañal amarillo	Ponga el pañal amarillo al Bebé	Campanita	<b>Ama</b>
Pañal verde	Ponga el pañal verde al Bebé	Campanita	<b>Ver</b>
ID inalámbrico	Sostenga el ID cerca del ombligo del Bebé	Campanita	<b>ID</b>
Detención E	Pulse el botón Detención-E	Campanita	<b>DE</b>
Todas las comprobaciones pasadas	Ninguna (automática)	Arrulla	<b>Bien</b>

# Obtener Actualizaciones para el Centro de Control y para el Bebé

Se pueden obtener actualizaciones tanto para el Centro de Control como para el Bebé, por medio de una conexión de Internet.

## Buscar Actualizaciones

1. Haga clic izquierdo sobre el menú de **Ayuda**.
2. Haga clic izquierdo sobre **Buscar Actualizaciones**. Asegúrese de que su conexión a Internet está funcionando.
3. Se abrirá una nueva ventana del explorador Web y aparecerá un mensaje que informa si hay actualizaciones disponibles para su versión del software del Centro de Control o del Bebé.
4. Si hay actualizaciones disponibles, vea las secciones a continuación.

1. Haga clic izquierdo sobre el menú **Ayuda**.

2. Haga clic izquierdo sobre **Revisar Actualizaciones**.

Bebés	
Todos	5
Disponible	5
Activo	0

X ID de Bebé	Estudi.
<input checked="" type="checkbox"/> BABY3B3B	
<input type="checkbox"/> WHMALE	
<input type="checkbox"/> WHFEM	

**Realityworks**  
Live it. Learn it.

### Software Updates

Las siguientes actualizaciones GRATIS están disponibles:

Actualización de software del Centro de RealCare® II-plus.  
Versión 2.2.1.2

[DESCARGAR](#)

Si no posee una conexión a Internet de alta velocidad o desea adquirir el CD de actualización, comuníquese con el Servicio al Cliente al 800.830.1416 ó 715.830.2040

## Descargar e Instalar una Actualización del Software

1. Haga clic izquierdo sobre el botón Descargar para la actualización del software del Centro de Control.
2. Aparecerá una ventana con las instrucciones para completar la descarga y la instalación de la actualización.
3. Descargue el archivo de instalador de actualizar a su disco duro.
4. Abre o ejecuta el archivo descargado para comenzar la instalación de actualización.
5. Sigue las instrucciones en la pantalla para acabar la instalación.
6. Una actualización de software puede o no puede incluir una actualización para el Bebé. Si los Bebés conectan con una marca verde y asterisco en la columna Com, hay una actualización de software disponible. Vaya a Actualizar Bebés.



## Actualizar Bebés

Las actualizaciones estarán disponibles en el sitio web de Realityworks. Vea por favor [Obtener Software de Centro de Control y Actualizaciones para el Bebé](#) para conocer las instrucciones sobre la descarga. Si los Bebés conectan con una marca verde y asterisco en la columna Com, hay una actualización de software disponible.

1. ¡Enchufan todos los Bebés al cargador!
2. En la pantalla Todos los Bebés, haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección para cada Bebé con un icono de actualización disponible, marca verde y asterisco en la columna Com.
3. Haga clic izquierdo sobre Mantenimiento.
4. Haga clic izquierdo sobre Actualizar Bebés. Una caja de instrucción aparece.
5. Raramente, el software indica que Bebé requiere una actualización de fábrica. Contacte a Soporte del Producto (Product Support) si esto ocurre.
6. Haga clic izquierdo sobre **OK** en la caja de instrucción.
7. Una ventana aparece que muestra el status de la actualización de cada Bebé.
8. El status actualizado de Bebé cambia a Actualizar: Listo.
9. El proceso de actualizar continua hasta cada Bebé está actualizado. Los Bebés que no actualizan temporalmente intentan otra vez hasta que están actualizados.
10. Se puede iniciar y parar el proceso de actualizar tan muchas veces como deseado.

### Apuntes importantes:

- Enchufan todos los Bebés al cargador mientras actualizar.
- La actualización de cada Bebé puede durar más que 35 minutos. La actualización de varios Bebés puede durar mucho tiempo. Puede tener que examinar los ajustes de reserva y hibernar de su computadora.
- No hay nada malo en cancelar ni interrumpir las actualizaciones de Bebé.

2. Haga clic izquierdo sobre **Mantenimiento**.

X	ID de Bebé	Estudiante	Inicio	Fin	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	BABY3B3B				●●●●●	✓	Disponible

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadros de selección del Bebé.

4. Haga clic izquierdo sobre **Actualizar Bebés**.

X	ID de Bebé	Radio	Mejora Dispo	Batería	Com	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	BABYB88	0013A2004008BA88	✓	●●●●●	✓*	Disponible
<input checked="" type="checkbox"/>	BABYB9ED	0013A2004008B9ED	✓	●●●●●	✓*	Calibrar --
<input type="checkbox"/>	BABY776A	0013A2004008776A	✗	●●●●●	✓	Calibrar --

3. Quite la marca de los Bebés que no tengan una marca verde en Mejora Dispo.

# Calibrar Batería

Baterías debiles toman menos tiempo para descargar totalmente cuando comienza con una carga completa. Calibrar Batería comprueben las baterías de Bebé en un modo de descargar rápido y compara el tiempo de descargar a baterías normales.

## Cargar Bebé Totalmente

1. Enchufa Bebé al cargador. La luz verde de cargar en la espalda de Bebé enciende.
2. Espera hasta 6 horas para la luz verde de Bebé apagar.
3. Las baterías de Bebé tienen una carga completa ahora.
4. Desenchufa Bebé de cargador.

## Calibrar Batería

1. Cargar Bebés completamente y desenchufan de cargador lo dicho.
2. En la pantalla mantenimiento, haga clic izquierdo **Calibrar Batería**. Una caja de instrucción aparece.
3. Haga clic izquierdo **Aceptar** para comprobar las baterías de Bebé o Cancelar para no hacer nada.
4. Columna de status cambia a **Calibrar--**.
5. El status de Bebé sigue en **Calibrar --** hasta que las baterías están descargadas totalmente, hasta 20 horas.
6. El status de Bebé regresa automáticamente a **Disponible** cuando Calibrar Batería termina.

**1. Cargar bebés totalmente y desenchufa de cargador .**

**Calibrar**

Advertencia: ¡Calibración de Batería dura 20 horas!  
¡DESENCHUFE BEBÉ(S) DEL CARGADOR!  
¡NO USE BEBÉ NI ENCHUFE BEBÉ AL CARGADOR DURANTE LOS PRÓXIMOS 20 HORAS!  
Espera 20 horas o más DESPUÉS de empezar calibración, entonces enchufar y cargar Bebé.  
Bebé muestra una carga completa (5 pelotas verdes) cuando termine.

**2. Haga clic izquierdo Calibrar Batería.**

**3. Haga clic izquierdo Aceptar.**

**Mantenimiento**

Atrás Comunicado Diagnóstico Actualizar Bebés Calibrar Batería

X	ID de Bebé	Radio	Mejora Dispo	Batería	Com	Status
✓	BABYB9ED	0013A2004008B9ED	⊘	●●●●●	✓	Calibrar --
✓	BABY776A	0013A2004008776A	⊘	●●●●●	✓	Calibrar --

**4. El status de Bebé cambia a Calibrar --.**

## Lee el Resultado de Calibrar Bebé

1. Calibrar Batería descarga la batería de Bebé totalmente, pues enchufa Bebé al cargador.
2. En la pantalla Mantenimiento, ponga el indicador de ratón sobre las bolitas de batería de Bebé.
3. Lee el resultado en el fondo de la ventana.

**2. Ponga el indicador de ratón sobre las bolitas de batería de Bebé.**

**Mantenimiento**

Atrás Comunicado Diagnóstico Actualizar Bebés Calibrar Batería

X	ID de Bebé	Radio	Mejora Dispo	Batería	Com	Status
✓	BABYB9ED	0013A2004008B9ED	⊘	●●●●●	✓	Disponible
✓	BABY776A	0013A2004008776A	⊘	●●●●●	✓	Disponible


Potencia de batería 100% de nuevo

**3. Lee el resultado.**

# Asignar Canal de Com


Depende de condiciones locales, WiFi y otros radiofuentes puede interferir con comunicación de Bebé. Si la columna de Com de Bebé cambia a roja con frecuencia aunque el Bebé está presente y cargado, puede intentar otra Canal de Com.

1. Cambia de canal solo funciona para la revisión actual de Bebés. Bebés antiguos tiene que usar Canal de Com 2. Bebés afectados puede provocar apunte de "Está seguro" durante la cambia de canal. Vea Obtener Software y Actualizaciones de Bebé.
2. Enchufan todos los Bebés al cargador.
3. Espera el icono de comunicación aparecer verde, lo que significa es disponible para exploración de canal. Puede poner su indicador de ratón sobre el icono para ver cuántos ya necesita procesar.
4. Haga clic izquierdo **Editar** en la barra de menú.
5. Haga clic izquierdo **Preferencias** en el menú plegable para abrir la ventana de Editar Preferencias.



6. Un gráfico de de canales disponibles aparece. Canales abiertos aparece como barras verdes largas y canales usados muchos aparece como barras rojas cortas. Actividad de canal puede variar mucho de minuto a minuto, entonces verifica el gráfico por varios minutos por lo menos.
7. Preste atención especial a la barra de gráfico de canal actual, como marcado con un botón verde de radio. Una barra roja muy corta indica interferencia de comunicación de Bebé. Escoga otro canal.
8. Escoge otro canal por hacer clic izquierdo botón de radio numerado, o escoge el canal mejor por hacer clic izquierdo **Selección Automática**.
9. Haga clic izquierdo **Aceptar** o **Aplicar** para guardar los cambios, o **Cancelar** para desechar los cambios.
10. Bebés deben conectar al software de Centro de Control usar los canales nuevos en unos minutos. Si no, asegúrese que están enchudados al cargador.

Apunte: El usuario final debe siempre dejar el cuadro de selección del **Registro de la Actividad de Com al Archivo** sin seleccionar o marcar. Sólo debe ser usado con la supervisión del Soporte del Producto.



6. Un gráfico de de canales disponibles.

7. Canal seleccionado actual.


8. Haga clic izquierdo **Selección Auto**.

9. Haga clic izquierdo **Aceptar** para guardar los cambios


# Eliminar un Bebé de la Lista de Bebés

Para quitar un Bebé de la lista de Bebés:

1. Haga clic izquierdo sobre el cuadro de selección del Bebé.
2. Haga clic izquierdo sobre **Editar** en la barra de herramientas del programa del Centro de Control.
3. Haga clic izquierdo sobre **Eliminar Bebés** en el menú vertical. Aparecerá el cuadro de diálogo Precaución.



4. Haga clic izquierdo sobre **Sí**, para eliminar el Bebé de la lista o **No**, para no hacer nada. Al realizar esta acción, se elimina el ID del Bebé y toda la otra información de la base de datos.



## Desinstalar el Programa del Centro de Control

De ser necesario, el programa del Centro de Control puede ser eliminado de la computadora huésped haciendo lo siguiente. Para prevenir daños al sistema operativo, siempre siga este procedimiento. Si tuviera problemas para eliminar el programa, contacte Soporte del Producto de Realityworks (715.830.2040) antes de continuar.

### Windows

1. Haga clic izquierdo sobre **Inicio** de Windows.
2. Haga clic izquierdo sobre **Panel de Control**.
3. Haga doble clic izquierdo en **Agregar o Quitar Programas**.
4. Seleccione **Centro de Control del Bebé** y haga clic izquierdo haga clic izquierdo en **QUITAR**.

### Macintosh

1. Vaya a la carpeta del Software del Centro de Control del Bebé.
2. Introduzca la carpeta **\_uninst**.
3. Haga doble clic en **uninstaller**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la desinstalación.

# Acuerdo de Finalización de Licencia de Usuario

## Acuerdo de Suscripción y Licencia

Al activar la tecla “acepto” y usar este programa, expresa su acuerdo a los límites establecidos por los términos de este Acuerdo de Suscripción y Licencia (“Acuerdo”). Si no está de acuerdo con estos términos, active la tecla “rechazar” y, si está instalando este programa desde un CD ROM, regréselo con prontitud al vendedor. LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD EN ESTE ACUERDO ANTES DE INDICAR SU ACEPTACIÓN. En este Acuerdo, el término “usted” se refiere a: (i) el individuo que compra una suscripción del Centro de Control RealCare® Baby II-Plus, como agente de una corporación, organización u otra entidad, o (ii) el individuo que consienta en este Acuerdo, como condición para usar el Centro de Control RealCare® Baby II-Plus a través de una suscripción comprada por una escuela u otra institución (“Institución”), donde el individuo se halla empleado por la institución, es un estudiante o padre de un estudiante o afiliado de alguna otra forma con la Institución.

**LICENCIA.** Realityworks, Inc., en consideración al pago de la cuota aplicable de suscripción y aceptación de este Acuerdo, le otorga una licencia y derecho no-exclusivo y transferible para usar y tener acceso a la suscripción del Centro de Control RealCare® Baby II-Plus (los “Materiales bajo Licencia”). Esta suscripción permite el acceso y uso de los Materiales bajo Licencia cargando el programa en una o más computadoras.

**DERECHO DE PROPIEDAD:** Los Materiales bajo Licencia, incluyendo aquí y sin limitaciones todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, son propiedad única y exclusiva de Realityworks (o sus casas matrices, subsidiarias, afiliados o diseñadores) o sus proveedores. Al indicar que aceptan estos términos no se hacen propietarios de los Materiales bajo Licencia, sino que se les otorga el derecho de usarlos de acuerdo con los términos de este Acuerdo.

**USOS PROHIBIDOS:** Excepto como se permite de manera expresa en este Acuerdo, está estrictamente prohibido cualquier proceso de copiado, distribución o modificación de los Materiales bajo Licencia. Ninguna parte de los Materiales bajo Licencia puede ser copiada para ser revendida o para otro uso comercial, o publicado en pizarras públicas de anuncios o boletines, sitios web, dominios en Internet, o salones de chat en línea. Ninguna parte de los Materiales bajo Licencia puede ser modificada por procesos de ingeniería o incluidos en otro programa.

**GARANTÍA LIMITADA:** Realityworks, Inc., garantiza que este programa está libre de defectos por dos años luego de la aceptación de los términos de este Acuerdo de Licencia. Realityworks, Inc., reemplazará, asumiendo los costos, cualquier programa defectuoso que le sea devuelto durante el período de garantía. EXCEPTO COMO SE ESTABLECE EN LA ORACIÓN PRECEDENTE, REALITYWORKS NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN, DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LOS MATERIALES BAJO LICENCIA, LOS CUALES SON CUBIERTOS POR LA LICENCIA “TAL Y COMO ESTÁN”. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS QUEDAN EXCLUIDAS DE MANERA EXPRESA Y SE HACEN LOS DESCARGOS RESPECTIVOS DE RESPONSABILIDAD, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SIN LIMITACIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y BUEN ESTADO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE SURJA POR ESTATUTOS O POR CUALQUIER OTRA EXPRESIÓN DE LEY O RELACIONES COMERCIALES, DE DESEMPEÑO O HÁBITOS DE COMERCIALIZACIÓN. QUEDA NULA CUALQUIER DECLARACIÓN O REPRESENTACIÓN HECHA POR CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD. USTED ASUME todos los riesgos EN LO CONCERNIENTE A CALIDAD, FUNCIÓN, DESEMPEÑO Y PRECISIÓN DE LOS MATERIALES BAJO LICENCIA.

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA REALITYWORKS, NI NINGUNA OTRA EMPRESA QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADA EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN O MERCADEO DE LOS MATERIALES BAJO LICENCIA, SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED O ANTE TERCEROS POR CUALQUIER DAÑO—O INDIRECTO, INCIDENTAL, DE CONFIANZA, EJEMPLAR O CONSECUENTE, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE DATOS O BENEFICIOS, O POR FALTA DE CAPACIDAD PARA USAR LOS MATERIALES BAJO LICENCIA, AÚN CUANDO REALITYWORKS O CUALQUIER OTRA EMPRESA HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. DE NINGUNA MANERA REALITYWORKS U OTRA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED U OTRO GRUPO POR CUALQUIER DAÑO—O O PÉRDIDA QUE EXCEDA EL COSTO PAGADO POR LA LICENCIA DE LOS MATERIALES BAJO LICENCIA.

**GENERAL.** Si se determina como inválida o no sujeta a observación cualquier provisión de este Acuerdo bajo alguna ley aplicable, ésta se considerará como omitida y las provisiones restantes continuarán en plena vigencia y efecto. Este Acuerdo puede ser modificado solo con autorización escrita por parte de Realityworks. La renuncia a cualquier derecho por parte de Realityworks no constituirá una renuncia de ese o cualquier otro derecho en el futuro. Este Acuerdo estará regido y será interpretado en relación con las leyes estatales y los tribunales federales del Estado de Wisconsin.

Este Acuerdo se constituye el entendimiento completo entre las partes con respecto a los asuntos que aquí se tratan, y todos los acuerdos, representaciones, declaraciones y promesas previas, orales o escritas, quedan por este medio expresamente sustituidas y canceladas.